

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gto@nt-rt.ru

Сайт: www.grandvolt.nt-rt.ru

GRANDVOLT

Дизельные электрогенераторы DGV I (30-98kVA)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание

Дизельные электрогенераторы серии DGV I с двигателем Iveco предназначены для создания систем автономного или резервного энергообеспечения различных объектов, коттеджных поселков, крупных торговых центров, медицинских учреждений, нефте- и газодобывающих предприятий и т.п. Представляют собой дизельные электрогенераторы жидкостного охлаждения с двигателем IVECO (частота вращения вала 1500 об./ мин.). Поставляются в открытом или закрытом (всепогодный шумоизоляционный кожух) исполнении.

Комплект поставки для закрытого исполнения дизельного генератора

В комплект поставки входит: шумоизоляционный кожух, ATS, АКБ 12V, блок АВР, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости, выхлопная труба с шумоизоляцией.

Комплект поставки для открытого исполнения дизельного генератора

В комплект поставки входит: ATS, АКБ 12V, блок АВР, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ						
	DGV I 33 TS	DGV I 45 TS	DGV I 55 TS	DGV I 65 TS	DGV I 82 TS	DGV I 95 TS	DGV I 110 TS
Мощность в основном режиме работы, кВА/кВт	30 / 24 12 / 9,6 *	41 / 33 16 / 13 *	52 / 42 21 / 17 *	60 / 48 24 / 19 *	74 / 59 30 / 24 *	83 / 66 33 / 26 *	98 / 78 39 / 31 *
Мощность в резервном режиме работы, кВА/кВт	33 / 26 13 / 10 *	45 / 36 18 / 14 *	57 / 46 23 / 18 *	66 / 53 26 / 21 *	81 / 65 33 / 26 *	91 / 73 36 / 29 *	108 / 86 43 / 34 *
Изготовитель альтернатора	Linz Electric						
Изготовитель двигателя/модель	Iveco F32AM1A	Iveco F32SM1A	Iveco F32TM1A	Iveco N45SM1A	Iveco N45SM2A	Iveco N45TM1A	Iveco N45TM2A
Напряжение, В	230/400						
Число цилиндров	4						
Управление	механический впрыск						
Скорость вращения вала об./мин	1500						
Объём топливного бака, л	70	70	70	120	120	120	120
Потребление топлива при 100% нагрузке, л/час	8,3	11	13	14	17,1	19,3	22
Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час	6,1	8	10	10	12,3	13,5	16
Допустимая перегрузка	10% в течение 1 часа. Не чаще, чем по истечении 6 часов с момента окончания предыдущей перегрузки						
КПД при 3/4 нагрузки, %	87,5	89,9	90,0	90,1	90,6	90,6	90,9
КПД при полной нагрузке, %	87,1	89,3	89,3	89,6	90,3	90,3	90,6

Соответствие экологическим стандартам	Stage II
---------------------------------------	----------

* - мощность при подключении к однофазной розетке

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gto@nt-rt.ru

Сайт: www.grandvolt.nt-rt.ru