По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gto@nt-rt.ru Сайт: www.grandvolt.nt-rt.ru

GRANDVOLT

Бензогенераторы серии GVI (230/400В)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание

Компактные бензиновые трехфазные электростанции серии GVI на базе двигателя RAS (Испания) представлены моделями мощностью от 7 до 9 кВА. Надежные бензогенераторы отлично подойдут для эксплуатации на небольших промышленных объектах, пригодны на строительной площадке, для работы торговых точек, в загородных домах, востребованы аварийно-восстановительными службами и бригадами МЧС. В серии представлены электростанции с топливными баками объемом от 6,5 до 35 л, с ручным или электрозапуском (АКБ не входит в комплект поставки). На бензогенераторы распространяется увеличенная до 24 месяцев гарантия. В комплект поставки включено оригинальное (фирменное) моторное масло. Дополнительно можно приобрести транспортировочный комплект для перемещения бензогенератора (см. «дополнительное оборудование»).

Дополнительные опции

- транспортировочный комплект для перемещения генератора

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ					
	GVI 7000 T	GVI 7000 T 25/35L	GVI 7000 T ES 25/35L*	GVI 9000 T	GVI 9000 T 25/35L	GVI 9000 T ES 25/35L*
Мощность максимальная, кВА/кВт	7,1/5,7	7,1/5,7	7,1/5,7	8,6/6,9	9,3/7,5	9,3/7,5
Мощность максимальная(однофазная нагрузка), кВт	3,2	3,2	3,2	3,9	4,2	4,2
Сила тока (230/400), А	13,9/10,3	13,9/10,3	13,9/10,3	17/12,5	18/13,5	18/13,5
Изготовитель двигателя/модель	RAS/IC 390 OHV	RAS/IC 420 OHV	RAS/IC 420 OHV	RAS/IC 390 OHV	RAS/IC 420 OHV	RAS/IC 420 OHV
Изготовитель альтернатора	Mecc Alte					
Напряжение, В	230/400					
Частота, Гц	50					
Выходы:	2xSchuko + 5P CEE (16A)					
Уровень шума, дБ(А)	71					
Характеристики двигателя						
Число цилиндров	1					
Топливо	Бензин АИ-92					
Охлаждение	Воздушное					
Емкость топливного бака, л	6,5	35	35	6,5	35	35
Максимальное время работы при 75% нагрузки	2ч 20мин	12ч 10мин	12ч 10мин	2ч 20мин	12ч 10мин	12ч 10мин
Рабочий объем, см³	389	420	420	389	420	420
Максимальная мощность, л.с.	13	14	14	13	14	14
Характеристики альтернатора						
Номинальная мощность, кВА	7	7	7	9	9	9
Модель альтернатора	ET16F-160			ET20FS-130		

Класс изоляции	IP23/H					
Cos φ	0,8					
Погрешность напряжения, %	±5					
Пусковое устройство	ручное	ручное	электропуск	ручное	ручное	электропуск

* Для моделей с электропуском (ES) рекомендуется установка блоков управления серии MGV (см. раздел «автоматика и дополнительное оборудование»)

** При подключении к однофазной розетке

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gto@nt-rt.ru Сайт: www.grandvolt.nt-rt.ru