

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gto@nt-rt.ru

Сайт: www.grandvolt.nt-rt.ru

GRANDVOLT

Бензогенераторы серии GVR



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание

Компактные профессиональные бензиновые электростанции серии GVR на базе двигателей ROBIN-SUBARU (Япония) имеют мощность от 6 до 12.5 кВА. В серии представлены электростанции с топливными баками объемом от 7 до 35 л, ручным или электрозапуском (АКБ не входит в комплект поставки). Дополнительно можно приобрести транспортировочный комплект для удобства перемещения бензогенератора (см. «Дополнительное оборудование»)

Дополнительные опции

- транспортировочный комплект для перемещения генератора применяется для моделей от 6 кВА до 9 кВА

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	GVR 6000 M/6000 M ES*	GVR 7000 T/7000 T ES*	GVR 9000 T	GVR 9000 T ES*	GVR 12000 M ES*	GVR 13500 T ES*
Мощность максимальная, кВА/кВт	6,3/6,3	7,1/5,7	8,9/7,2	8,9/7,2	12,0/12,0	13,8/11
Мощность максимальная(однофазная нагрузка), кВт	6,3	3,2	3,9	3,9	12	6,2
Выходы:	2xSchuko	2xSchuko + 5P CEE (16A)			1xSchuko + 1x3P CEE (32A)	2xSchuko + 1x5P CEE (16A)
Сила тока (230/400), А	27,4	13,9/10,3	17/12,5	17/12,5	52,2	27/20
Изготовитель двигателя/модель	ROBIN SUBARU /EX400D/EX400DS	ROBIN SUBARU /EX400D/EX400DS	ROBIN SUBARU /EX400D	ROBIN-SUBARU EX400DS	ROBIN-SUBARU /EH 65 DS	ROBIN-SUBARU /EH 65 DS
Изготовитель альтернатора	Mecc Alte (Италия)					
Напряжение, В	230	230/400	230/400	230/400	230	230/400
Частота, Гц	50					
Максимальное время работы при 75% нагрузки	2ч 25мин				8ч	
Емкость топливного бака,л	7				35	35
Характеристики двигателя						
Максимальная мощность, л.с.	13,5				22	
Число цилиндров	1	1	1	1	2	2
Рабочий объем, см³	404				653	
Топливо	Бензин АИ-92					
Охлаждение	Воздушное					
Характеристики альтернатора						
Номинальная мощность, кВА	5,7	5,2	9	9	12	12,5
Модель альтернатора	S16W-150	ET16F-160	ET20FS-130		S20F-200	T20FS-160
Класс защиты/ изоляции	IP23/H					

Cos φ	1	0,8	0,8	0,8	1	0,8
Погрешность напряжения, %	±6	±5			±4	±5
Пусковое устройство	ручное/электропуск	ручное/электропуск	ручное	электропуск	электропуск	электропуск
Уровень шума, дБ(А)	72					

* Для моделей с электропуском (ES) рекомендуется установка блоков управления серии MGV (см. раздел «автоматика и дополнительное оборудование»)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gto@nt-rt.ru

Сайт: www.grandvolt.nt-rt.ru